



硬體						
影像輸入	輸入			AN埠 x 1 (最多接9支網路 攝影機)		
	I	HDMI		支援 (4K2K)		
影像輸出		VGA		支援 (720P / 次螢幕顯示)		
影像輸出解析度				4K2K (3840 x 2160)		
硬碟容量			16TB SATA硬碟 x 2·或者 碟陣列16TB SATA 硬碟 x 1 + 透過eSATA 介面外接磁碟 陣列			
USB埠				USB 2.0 x 2		
eSATA埠				可另購SATA轉eSATA介面 轉接線進行擴充		
RS485埠				支援		
	LAN埠			1000 Mbps x 1		
網路孔	Inte (WA	rnet N) 埠		10/100 Mbps x 1		
			軟體	曲		
影像壓縮	格式			H.265		
聲音壓縮	格式			G711		
即時書面	本機端 即時畫面模式 本機端			9路		
FIF II 5 = 1	127-0	遠端		4路		
本機端 回放畫面模式 造端				9路		
本機單路回放				4路		
				支援		
錄影模式				手動/事件/警報/定時		
錄影串流				雙碼流		
錄影解析度				270 IPS @ 4K2K (3840 x 2160)		
錄影處理速率				80Mbps		
警報前錄影				支援		
快速搜尋				時間/事件		
事件通知				推播影像 (9路) / 推播訊 息 / E-Mail		
安全性				可設定不同使用者權限 與密碼		
EaZy Networking快速上網服務				支援		
次螢幕輸出設定				跳台顯示 / 事件顯示 / 即 時畫面 (VGA)		
免費DDNS服務				支援		

TWG-NVR2209VA

9CH H.265 8MP NVR

DDNS、PPPOE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、IC SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP ONVIF 相容性 電腦登場場所に整理	、 0和 ι						
電腦 遠端 監控	0和 l 						
電腦遠端監控 Windows Edge、Google Chrome Mozilla Firefox & Opera (Windows 1更新版本)・以及Google Chrome 8 Mozilla Firefox (MAC)	0和 l 						
Mozilla Firefox & Opera (Windows 1 更新版本)・以及Google Chrome 8 Mozilla Firefox (MAC)	0和 l 						
田大連線人數	統)						
智慧型設備監控 APP WGuard 支援裝置 iOS & Android設備 推播影像 支援 (9路) 推播訊息 支援 一般 電源 (±10%) 工作溫度 工作溫度 工作溫度 工作溫度 10% ~ 85%							
APP WGuard 支援裝置 iOS & Android設備 推播影像 支援 (9路) 推播訊息 支援 一般 電源 (±10%) DC12V / 5A 工作溫度 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 工作溼度 10% ~ 85%							
支援裝置 iOS & Android設備 推播影像 支援 (9路) 推播訊息 支援 一般 電源 (±10%) DC12V / 5A 工作溫度 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) 工作溼度 10% ~ 85%							
推播訊息 支援 一般 電源 (±10%) DC12V / 5A 工作溫度 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) 工作溼度 10% ~ 85%							
推播訊息 支援							
電源 (±10%) DC12V / 5A 工作温度 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 工作溼度 10% ~ 85%							
工作温度 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 工作溼度 10% ~ 85%							
工作溼度 10% ~ 85%	DC12V / 5A						
	0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)						
尺寸 (mm)*** 319.5 x 254.9 x 52	10% ~ 85%						
7 (11111) 313.3 X 23 1.3 X 32	319.5 x 254.9 x 52						
淨重 (kg) 2	2						
Intel core i3或更新版本,或者同等級AMD 2GB RAM AGP圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM Windows 10、 Windows 8、 Windows Windows Vista DirectX 9.0或更新版本 Windows Edge、Internet Explorer 7.x或更新	•						
選購配件 USB遙桿 (AVX102) / SATA轉eSATA介面轉接 (PWSC07F120200)							
	 CE / UL (電源變壓器)						
, (3.32.2.2.1)							

背板



