

## TWG-7432DK

## 32CH 5硬碟高清錄影系統





系統	多工	真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、 以及遠端監控
影像	格式	網路攝影機: ONVIF Profile S / T ; 類比: NTSC/EIA or PAL/CCIR or AHD/TVI/CVI
	輸入	網路攝影機: 最多32-CH,解析度最高可支援8MP 類比: 最多32-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p /75ohm, 總共至多: 32-CH 類比或網路攝影機
	輸出	HDMI 最高3840x2160; VGA 最低1920x1080; CVBS
聲音	輸入/輸出	* 標配: 8 組RCA-jack + 32-CH 同軸音頻聲音輸入; 1 組RCA-jack / HDMI 聲音輸出 * 選配: 8 組RCA-jack 聲音輸入 + 2 組RCA-jack · 總共16-CH 聲音輸入
	壓縮	聲音: ADPCM
錄影顯示	幀數與解析度	網路攝影機: 8MP/5MP/1080p/720p,最高 80Mbps 網路攝影機碼流類比: 80fps@8MP, 160fps@8MP-lite, 192fps@5MP, 384fps@5MP-lite, 480fps@4MP-lite, 640fps@3MP-lite, 480fps@1080p, 960fps@1080p-lite/720p/960H
	事件預錄時間	0 - 10 秒
	事件錄影時間	0 - 60 分
	分割視窗	1/4/7/9/16/25/36
	幀數	每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
	數位放大	X2, X4, X8, X16
回放	幀數與解析度	80fps@8MP, 160fps@8MP-lite, 192fps@5MP, 384fps@5MP-lite 480fps@4MP-lite, 640fps@3MP-lite, 480fps@1080p, 960fps@1080p- lite/720p/960H
	搜尋	智慧型搜尋,日期/時間搜尋, POS 搜尋,攝影機,警報,移動,影像消失
	操作	常速,快放,快倒,暫停,停止,快照等
儲存裝置	硬碟與擴充	5 x 3.5" SATA 硬碟 + 1 eSATA 接頭 (每顆硬碟最大 20TB)
	備份	2 組USB 2.0 插槽; 1 組USB 3.0 插槽; 可支援隨身碟回放備份 檔案
警報	恐慌	1 組 (低電位觸發)
	輸入	16 組 (低電位觸發)
	輸出	2 (常開和常閉輸出)
網路	乙太網路 通訊協定	1 組RJ-45 10M/100M/1000M bps 乙太網路接頭 TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP,
	ZEGIVIIII ZE	
		P2P
	遠端用戶	P2P 最多8個使用者同時連線
		P2P 最多8個使用者同時連線 支援 Windows 11/10,多碼流,一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機,可在
	遠端用戶	P2P 最多8 個使用者同時連線 支援 Windows 11/10,多碼流,一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限
<b></b>	遠端用戶	P2P 最多8個使用者同時連線 支援 Windows 11/10,多碼流,一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機,可在
控制/ POS / GPS	遠端用戶 遠端主機	P2P 最多8 個使用者同時連線 支援 Windows 11/10,多碼流,一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機,可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用
	遠端用戶 遠端主機 RS-485	P2P 最多8 個使用者同時連線 支援 Windows 11/10, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用 2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制
GPS	遠端用戶 遠端主機 RS-485 RS-232	P2P 最多8 個使用者同時連線 支援 Windows 11/10,多碼流,一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機,可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用 2-pin 接頭,支援鍵盤控制或 PTZ 控制 1 組D-type 接頭
GPS	遠端用戶 遠端主機 RS-485 RS-232 系統回復 時鐘	P2P 最多8 個使用者同時連線 支援 Windows 11/10, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用 2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制 1 組D-type 接頭 支援人、車偵測 (可選配, 1 個USB AI 裝置可供 2 通道偵測) 斷電復電後自動開機(有看門狗計時器) 內建時鐘
GPS AI 人工智能 可靠性	遠端用戶 遠端主機 RS-485 RS-232	P2P 最多8 個使用者同時連線 支援 Windows 11/10, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用 2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制 1 組D-type 接頭 支援人、車偵測 (可選配, 1 個USB AI 裝置可供 2 通道偵測) 斷電復電後自動開機(有看門狗計時器)
GPS AI 人工智能	遠端用戶 遠端主機 RS-485 RS-232 系統回復 時鐘 安全性 尺寸/重量	P2P 最多8 個使用者同時連線 支援 Windows 11/10, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用 2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制 1 組D-type 接頭 支援人、車偵測 (可選配, 1 個USB AI 裝置可供 2 通道偵測) 斷電復電後自動開機(有看門狗計時器) 內建時鐘
GPS AI 人工智能 可靠性	遠端用戶 遠端主機 RS-485 RS-232 系統回復 時鐘 安全性	P2P 最多8 個使用者同時連線 支援 Windows 11/10, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限 多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用 2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制 1 組D-type 接頭 支援人、車偵測 (可選配, 1 個USB AI 裝置可供 2 通道偵測) 斷電復電後自動開機(有看門狗計時器) 內建時鐘 多層密碼(4 種權限, 18 組使用者)與遠端存取認證

http://www.tw-guarder.com



- 可接32-CH IP攝影機 與類比攝影機
- (8MP,/AHD/TVI/CVI)· 真正全六工操作 – 可 同時錄影、回放、監 看即時影像、備份、 控制、以及遠端監控
- H.265/H.264影像壓縮/解壓縮・錄影品質可調
- 最高80Mbps網路攝影 機輸入碼流
- HDMI \* 1, VGA \* 1, 主顯示器\* 1
- 聲音輸入\* 16 /聲音輸 出\*2
- · 提供eSATA接頭,可 用於硬碟擴充
- ◆ 警報輸入\*16/警報輸 出\*2
- · 台灣製造晶片

