



# TWG-H2027RH

800萬 同軸音頻半球紅外線攝影機



|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 機型       | TWG-H2027RH                                |
| 攝像元件     | 1/2.5" C18 CMOS Sensor                     |
| 最高影像圖素   | 3840(H) x 2160(V)                          |
| 最低照度     | 0 Lux (紅外線啟動)                              |
| S/N 雜訊比  | 大於50dB(AGC OFF)                            |
| 曝光模式     | 全局/背光模式/中心                                 |
| 紅外線LED數量 | 內建6顆20mil陣列高功率LED                          |
| 紅外線LED規格 | SP IR LED壽命可達 15,000小時                     |
| 紅外線有效距離  | 最遠25米                                      |
| 白平衡      | 自動/手動                                      |
| 日夜切換     | 外部/自動/彩色/黑白                                |
| 影像調整     | 對比/銳利度/飽和度/2D降噪/DWDR/翻轉/鏡像                 |
| 影像輸出     | AHD/TVI 8MP 5MP 2MP CVBS可切換, 1.0Vp-p 75ohm |
| 聲音輸入     | 電容式麥克風                                     |
| 聲音輸出     | TVI同軸輸出                                    |
| 電源       | DC12V±10%                                  |
| 電力消耗     | 305mA                                      |
| 鏡頭形式     | f4mm/F2.0                                  |
| 選配鏡頭     | f6mm/8mm                                   |
| 選配線材     | 撥碼線/OSD線                                   |
| 重量       | 180公克                                      |
| 尺寸       | 110mm(D)×98mm(H)                           |

Distinctive  
Features

- 800萬高畫質影像輸出
- 內建紅外線濾光片(ICR)
- 照度0Lux(紅外線啟動)
- 內建6顆陣列燈
- 自動白平衡/自動增益
- 燈板使用Light Sensor，提高準確度
- 內建麥克風



Secure your life

Camera

<http://www.tw-guarder.com>